

Genexis

Glasvezel aansluitset
Element-P1090

Installatiehandleiding



Let op: vanwege de kwetsbare materialen adviseren wij extra voorzichtig te zijn tijdens de installatie. Bij twijfel over de installatie kunt u de apparatuur laten installeren door een ervaren Online.nl monteur. Voor de kosten van de monteur verwijzen wij naar onze prijslijst (www.online.nl/tarieven).

Klantenservice Online.nl: **088-0038500** (lokaal tarief), maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

1. Verwijder de dummy deksel van de FTU

- De FTU (glasvezel aansluitpunt) is het punt waar de glasvezel aansluiting uw huis binnenkomt. U herkent dit vaak aan de oranje kabel die hierop aangesloten is. De FTU vindt u vaak in de meterkast van uw woning ([afbeelding 1](#)). Let op: bijgaande foto's zijn van een dubbele grondplaat. Soms wordt ook een enkele grondplaat geïnstalleerd, ook hiervoor geldt onderstaande instructie.
- Om de bijgeleverde Genexis NTU te kunnen installeren dient u eerst naar de FTU te gaan en de linker deksel te verwijderen (A).
- Druk op de ontgrendelingskop ([afbeelding 2](#)) van de FTU.
- Verwijder nu het deksel door deze tot de gemarkeerde lijn omhoog te schuiven. En neem vervolgens het deksel weg ([afbeelding 3](#)).


Let op: Kijk niet in de glaskabel van de grondplaat! De glaskabel is aangesloten op een laser.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

2. Installatie van de Genexis NTU (Glasvezel aansluitset)

- Verwijder de Protection Plug van het Genexis NTU ([afbeelding 4](#)). Dit is een verwijderbare zwarte dop die u aan de onderzijde van het NTU vindt ([afbeelding 5](#)) die de glasvezel connector in het NTU beschermt.
- Installeer de Genexis NTU door de onderzijde in de sleuf te drukken en vervolgens naar beneden te drukken totdat de FTU is bedekt en u een klik hoort ([afbeelding 6](#)).
- De Genexis NTU is nu geïnstalleerd.



Afbeelding 4




Afbeelding 5



Afbeelding 6

3. Aansluiten van de Genexis NTU

- Sluit het modem aan door de bijgeleverde adapter aan de Genexis NTU te koppelen en dan in het stopcontact te steken ([afbeelding 7](#)).
Let op: indien u slechts 1 stopcontact beschikbaar heeft, maak dan gebruik van de verlengdoos. Dit i.v.m. het aansluiten van het ZyXEL modem.
Als het power lampje  aan de voorzijde van de Genexis NTU niet brandt, controleer dan de stroomverbinding.
- Verbind de Genexis NTU met het ZyXel modem via de Ethernetpoort van de NTU en de blauwe WAN-poort op het ZyXEL modem ([afbeelding 8](#)).
- Druk de witte afdekplaat op de Genexis NTU en ga nu verder met de installatiehandleiding ZyXel Internet modem ([afbeelding 9](#)).



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9