

Genexis

Glasvezel aansluitset
Element-P1090

Installatiehandleiding



Let op: vanwege de kwetsbare materialen adviseren wij extra voorzichtig te zijn tijdens de installatie. Bij twijfel over de installatie kunt u de apparatuur laten installeren door een ervaren Online.nl monteur. Voor de kosten van de monteur verwijzen wij naar onze prijslijst (www.online.nl/klantenservice/extra-informatie/tarieven).

Klantenservice Online.nl: **0900 9515** (€ 0,50 per gesprek), maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 19.00 uur.

1. Verwijder de dummy deksel van de FTU

- De FTU (glasvezel aansluitpunt) is het punt waar de glasvezel aansluiting uw huis binnenkomt. U herkent dit vaak aan de oranje kabel die hierop aangesloten is. De FTU vindt u vaak in de meterkast van uw woning ([afbeelding 1](#)). Let op: bijgaande foto's zijn van een dubbele grondplaat. Soms wordt ook een enkele grondplaat geïnstalleerd, ook hiervoor geldt onderstaande instructie.
- Om de bijgeleverde Genexis NTU te kunnen installeren dient u eerst naar de FTU te gaan en de linker deksel te verwijderen (A).
- Druk op de ontgrendelingskop ([afbeelding 2](#)) van de FTU.
- Verwijder nu het deksel door deze tot de gemarkeerde lijn omhoog te schuiven. En neem vervolgens het deksel weg ([afbeelding 3](#)).


Let op: Kijk niet in de glaskabel van de grondplaat! De glaskabel is aangesloten op een laser.



Afbelding 1



Afbelding 2



Afbelding 3

2. Installatie van de Genesis NTU (Glasvezel aansluitset)

- Verwijder de Protection Plug van het Genesis NTU (afbeelding 4). Dit is een verwijderbare zwarte dop die u aan de onderzijde van het NTU vindt (afbeelding 5) die de glasvezel connector in het NTU beschermt.
- Installeer de Genesis NTU door de onderzijde in de sleuf te drukken en vervolgens naar beneden te drukken totdat de FTU is bedekt en u een klik hoort (afbeelding 6).
- De Genesis NTU is nu geïnstalleerd.



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6

3. Aansluiten van de Genesis NTU

- Sluit het modem aan door de bijgeleverde adapter aan de Genesis NTU te koppelen en dan in het stopcontact te steken (afbeelding 7).
Let op: indien u slechts 1 stopcontact beschikbaar heeft, maak dan gebruik van de verlengdoos. Dit i.v.m. het aansluiten van het ZyXEL modem.
- Verbind de Genesis NTU met het ZyXel modem via de Ethernetpoort van de NTU en de blauwe WAN-poort op het ZyXEL modem (afbeelding 8).
- Druk de witte afdeklaat op de Genesis NTU en ga nu verder met de installatiehandleiding ZyXel Internet modem (afbeelding 9).



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9

